

## SUMITRONIC Registrierkasse Type 1508/n

Übertragungsprotokoll:

=====

Bonierungsabfrage durch Kassa

```
NAK SOH SOH SYN ADR JOB CR
15 01 01 16 41 25 0D HEX
^U ^A ^A ^V A % ^M
```

Antwort des Zapfkopfes innerhalb 500ms:

```
ACK CR
06 0D HEX Wenn keine Bonierung Vorliegt
^F ^M
```

oder

```
STX H Z E Z E H Z E Z E LCR CR
02 Tisch Kellner Prod Menge XOR 0D HEX
^B -----ASCII----- HEX ^M
```

Die Kassa Bestätigt mit

```
ACK CR
06 0D HEX
^F ^M
```

```
NAK CR
15 0D HEX Bei Übertragungsfehler
^U ^M
```

Im NAK - Fall wird die Bonierung bei der nächsten Host-Abfrage neuerlich übertragen.

Die CHKSUMME Errechnet sich aus STX+Daten XOR wird als 1 Byte HEX Gesendet

Übertragung:

=====

RS 232 C  
2400 Baud  
8 Bit Data  
1 Stopbit  
kein Parity

Kassa INIT:

=====

Schloss ganz nach Links

2 x 2 6 00 eintippen  
1 . CL  
1 5 0 1 x